

DIGITAL CAMERA

X100VI

دليل المزايا الجديدة

الإصدار 1.10

المزايا التي أضيفت أو تغيرت نتيجة تحديثات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحديثات المتوفرة لمختلف المنتجات:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

المحتويات

يقوم الإصدار 1.10 من البرنامج الثابت X100VI بإضافة أو تحديث الميزات التالية. تفضل بزيارة الموقع التالي للحصول على أحدث دليل.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

الإصدار	انظر 	الوصف	الرقم
1.10	1 4 6	يمكن الآن تحميل الصور والأفلام إلى منصة Frame.io. تمت إضافة عنصر إعداد الشبكة إلى قائمة الشبكة / إعدادات USB لهذا الغرض.	1
1.10	3	تمت إضافة RAW ضمن إعداد Bluetooth/الهاتف الذكي < تحديد نوع الملف في قائمة الشبكة / إعدادات USB.	2

تغييرات وإضافات

التغييرات والإضافات هي كما يلي.

الإصدار 1.10

تحميل الملفات إلى منصة Frame.io

حمّل الملفات إلى منصة Frame.io.

تأكد من ضبط ساعة الكاميرا على الوقت والتاريخ الصحيحين قبل المتابعة. 

الاتصال عبر الشبكة المحلية اللاسلكية

وصّل الكاميرا بمنصة Frame.io عبر الشبكة المحلية اللاسلكية.

1 حدد أعداد الشبكة في قائمة الشبكة / إعدادات USB.

2 حدد غير مُنشأ.

يمكنك أيضًا تحديد الشبكة الموجودة أو تحريرها. 



3 حدد إعداد نقطة الوصول.

حدد إعداد عنوان IP لاختيار عنوان IP يدويًا كما هو موضح في قسم "الاتصال باستخدام عنوان IP".



4 حدد إعداد سهل.

لتحديد موجه الشبكة المحلية اللاسلكية أو إدخال مُعرّف SSID الخاص بالموجه يدويًا، اختر إعداد يدوي. 



5 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتجهيز موجه الشبكة المحلية اللاسلكية للاتصال.

لديك أيضًا خيار الاتصال باستخدام رقم التعريف الشخصي PIN. اعرض رقم التعريف الشخصي PIN للكاميرا بالضغط على ذراع التركيز (رافعة التركيز) لأعلى، ثم أدخل الرقم في إعدادات الاتصال بموجه الشبكة المحلية اللاسلكية.

6 اضغط على **MENU/OK** عند اكتمال الإعداد.

7 حدد **Frame.io Camera to Cloud** < يتصل في قائمة الشبكة / إعدادات USB.

8 بعد الاتصال، حدد **احصل على رمز الاقتران**. سيتم عرض رمز الاقتران.

9 سجّل الدخول إلى منصة Frame.io من جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز آخر وأدخل رمز الاقتران المعروف على الكاميرا.

10 حمّل الملفات إلى منصة Frame.io.



اختر أنواع الملفات المطلوب تحميلها. يمكنك تحديد أو إلغاء تحديد كل نوع ملف على حدة.

الخيارات

HEIF

RAW

JPEG

اضبط إعدادات الاستخدام مع منصة Frame.io.

يتصل

يمكنك الاتصال بمشروع Frame.io عبر الشبكة المحلية اللاسلكية.

في حالة عدم تسجيل الشبكة، عليك بتسجيل الشبكة في أعداد الشبكة قبل المتابعة. 

قطع الاتصال

قم بإنهاء الاتصال بمشروع على منصة Frame.io وإيقاف الاتصال بالشبكة.

احصل على رمز الاقتران

سيتم عرض رمز الاقتران المطلوب للاتصال بمشروع Frame.io. أدخل هذا الرمز على شاشة Frame.io التي يمكن الوصول إليها عن طريق جهاز الكمبيوتر الشخصي أو الجهاز اللوحي من أجل إجراء اتصال بين Frame.io والكاميرا.

تحديد نوع الملف

اختر أنواع الملفات التي يتم تحميلها إلى منصة Frame.io. يمكنك تحديد أو إلغاء تحديد كل نوع ملف على حدة.

الخيارات		
RAW	JPEG	MOV/MP4
	TIFF	HEIF

تحميل الإعداد

اضبط إعدادات التحميل إلى منصة Frame.io.

تحديد صورة ونقلها

ضع علامة على الصورة لتحميلها.

أمر إرسال صورة تلقائي

حدد **ON** لوضع علامة تلقائيًا على الصور والأفلام لتحميلها بمجرد التقاطها.

الخيارات

OFF

ON

التحويل / الإيقاف

قم بإيقاف التحميل إلى منصة Frame.io مؤقتًا أو استئنافه مرة أخرى.

الخيارات

تعليق

نقل

نقل الصور أثناء إيقاف التشغيل

في حالة تحديد **ON**، سيستمر تحميل الملفات إلى منصة Frame.io أثناء إيقاف تشغيل الكاميرا.

الخيارات

OFF

ON

شهادة الجذر

انسخ شهادة الجذر إلى الكاميرا لاستخدامها مع منصة Frame.io.

الوصف	الخيار
انسخ شهادة الجذر من بطاقة ذاكرة الكاميرا.	تحميل من وسائط التخزين
احذف شهادة الجذر الحالية.	حذف

تحميل الحالة

اعرض حالة التحميل إلى منصة Frame.io.

قائمة انتظار التحويل

اعرض قائمة الملفات التي تنتظر التحميل.

إعادة تعيين أمر النقل

أزل علامة التحميل من جميع الملفات المحددة للتحميل إلى منصة Frame.io.

الإصدار 1.10

أعداد الشبكة

اضبط الإعدادات للاتصال بشبكات لاسلكية. حدد شبكة مسجلة، ثم حدد تعديل لتغيير إعدادات الشبكة المحددة.

الوصف	الخيار
<ul style="list-style-type: none">● إعداد سهل: اتصل بنقطة وصول باستخدام إعدادات بسيطة.● إعداد يدوي: اضبط الإعدادات يدويًا للاتصال بشبكة لاسلكية. اختر الشبكة من قائمة (مكششفممنافرم مدح) أو أدخل الاسم يدويًا (قم بإدخال SSID).	إعداد نقطة الوصول
<ul style="list-style-type: none">● تلقائي: يتم تعيين عنوان IP تلقائيًا.● يدوي: قم بتعيين عنوان IP يدويًا. اختر يدويًا كل من عنوان IP (عنوان IP)، وقناع الشبكة الفرعية (قناع الشبكة الفرعية)، وعنوان البوابة (عنوان البوابة).	إعداد عنوان IP

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

