

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X100VI

Nye funktioner

Version 1.10

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Indhold

Firmwareversionen 1.10 i X100VI tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	Billeder og film kan nu overføres til Frame.io. Punktet NETVÆRKSINDSTILLING er blevet føjet til menuen for netværk/USB-indstillinger til dette formål.	1 4 6	1.10
2	RAW er blevet tilføjet under Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. > VÆLG FILTYPE i menuen for netværk/USB-indstilling.	3	1.10


Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.

Overførsel af filer til Frame.io

Ver. 1.10

Overfør filer til Frame.io.


-  Bekræft, at kameraets ur er indstillet til korrekt tid og dato, før du fortsætter.


Forbindelse via trådløst LAN

Forbind til Frame.io via trådløst LAN.

- 1 Vælg **NETVÆRKSINDSTILLING** i menuen for netværk/USB-indstilling.


- 2 Vælg **IKKE OPRETTET**.

-  Du kan også vælge eller redigere eksisterende netværk.





- 3 Vælg **INDST. FOR ADGANGSPUNKT**.

Vælg **INDSTILLING FOR IP-ADR.** for at vælge IP-adressen manuelt som beskrevet i "Forbindelse ved hjælp af IP-adresse".




- 4 Vælg **ENKEL OPSÆTNING**.

-  For at vælge en router til trådløst LAN eller indtaste routerens SSID manuelt skal du vælge **MANUEL OPSÆTNING**.



- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at klargøre routeren til trådløst LAN.

 Du har også mulighed for at oprette forbindelse ved hjælp af en PIN-kode. Få vist kameraets PIN-kode ved at trykke fokuspinden (fokushåndtaget) op, og indtast den på routeren til trådløst LAN.

- 6 Tryk på **MENU/OK**, når opsætningen er fuldført.



- 7 Vælg **Frame.io Camera to Cloud > FORBIND** i menuen for netværk/USB-indstilling.

- 8 Når der er oprettet forbindelse, skal du vælge **FÅ PARRINGSKODE**.

Der vises en parringskode.

- 9 Log ind på Frame.io fra en computer eller en anden enhed, og indtast den parringskode, der vises på kameraet.

- 10 Overfør filer til Frame.io.




Vælg de typer af filer, der overføres. Du kan vælge eller fravælge hver enkelt filtype for sig.

Indstillinger		
JPEG	RAW	HEIF

Justér indstillingerne for anvendelse med Frame.io.

FORBIND

Du kan oprette forbindelse til Frame.io-projektet via trådløst LAN.

 Hvis du ikke har registreret netværket, skal du registrere netværket i **NETVÆRKSINDSTILLING**, før du fortsætter.

FRAKOBL

Afbryd forbindelsen til Frame.io-projektet, og afslut netværksforbindelsen.

FÅ PARRINGSKODE

Der vises en parringskode for at oprette forbindelse til Frame.io-projektet. Indtast denne kode på Frame.io-skærmen, som du tilgår på din personlige computer eller tablet, for at oprette forbindelse til Frame.io og kameraet.

VÆLG FILTYPE

Vælg de typer af filer, der overføres til Frame.io. Du kan vælge eller fravælge hver enkelt filtype for sig.

Indstillinger		
MOV/MP4	JPEG	RAW
HEIF	TIFF	

UPLOAD INDSTILLING

Justér indstillinger for Frame.io-overførselsindstillinger.

VÆLG BILLEDE, OVERFØR

Markér billede til overførsel.

START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.

Vælg **TIL** for automatisk at markere billeder og film til overførsel, efterhånden som de tages.

Indstillinger	
TIL	FRA

OVERFØRSEL/SUSPENDER

Sæt overførsel til Frame.io på pause, eller genoptag den.

Indstillinger	
OVERFØR	PAUSE

BILLEDOVERFØRSEL MENS SLUKKET

Hvis **TIL** er valgt, fortsætter overførsel af filer til Frame.io, mens kameraet er slukket.

Indstillinger	
TIL	FRA

RODCERTIFIKAT

Kopiér et rodcertifikat til kameraet for anvendelse med Frame.io.

Indstilling	Beskrivelse
INDLÆS FRA STORAGE MEDIE	Kopiér rodcertifikatet fra kameraets hukommelseskort.
SLET	Slet det nuværende rodcertifikat.

UPLOAD STATUS

Få vist upload status for Frame.io.

OVERFØRSELSKØ

Få vist en liste over filer, der afventer overførsel.

NULSTIL OVERFØRSELSORDRE

Fjern overførselsmarkeringen fra alle filer, som er valgt til overførsel til Frame.io.

NETVÆRKSINDSTILLING

Ver. 1.10

Justér indstillingerne for tilslutning til trådløse netværk. Vælg et registreret netværk, og vælg derefter **REDIGÉR** for at ændre den valgte netværksindstilling.

Indstilling	Beskrivelse
INDST. FOR ADGANGSPUNKT	<ul style="list-style-type: none">• ENKEL OPSÆTNING: Forbindes til et adgangspunkt ved hjælp af simple indstillinger.• MANUEL OPSÆTNING: Justér indstillingerne manuelt for forbindelse til et trådløst netværk. Vælg et netværk på en liste (VÆLG FRA LISTE), eller indtast navnet manuelt (ANGIV SSID).
INDSTILLING FOR IP-ADR.	<ul style="list-style-type: none">• AUTO: IP-adressen tildeles automatisk.• MANUEL: Tildel en IP-adresse manuelt. Vælg IP-adressen (IP-ADRESSE), subnet-maske (SUBNET-MASKE) og gateway-adresse (GATEWAY-ADRESSE) manuelt.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

