

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X 100 VI

Uudet ominaisuudet

Versio 1.10

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Sisällys

X100VI-laiteohjelmistoversio 1.10 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso viimeisintä opasta seuraavalla verkkosivustolla.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	Katso 	Ver.
1	Valokuvat ja elokuvat voidaan nyt ladata Frame.io:hon. VERKKOASETUKSET -kohta on lisätty verkko/USB-asetusvalikkoon tätä tarkoitusta varten.	1 4 6	1.10
2	RAW on lisätty verkko-/USB-asetusvalikon kohtaan Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS > VALITSE TIEDOSTOTYYPPI .	3	1.10


Muutokset ja lisäykset

Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

Tiedostojen lataaminen Frame.io:hon

Ver. 1.10

Lataa tiedostot Frame.io:hon.


-  Varmista, että kameran kello on asetettu oikeaan aikaan ja päivämäärään, ennen kuin jatkat.


Yhdistäminen langattoman lähiverkon kautta

Yhdistä Frame.io:hon langattoman lähiverkon kautta.

- 1 Valitse **VERKKOASETUKSET** verkko/USB-asetusvalikosta.


- 2 Valitse **EI LUOTU**.

-  Voit myös valita olemassa olevan verkon tai muokata sitä.




- 3 Valitse **TUKIASEMAN ASETUKSET**.

Valitse **IP-OSOITTEEN ASETUS** valitaksesi IP-osoitteen manuaalisesti, kuten on kuvattu kohdassa "Yhdistäminen käyttämällä IP-osoitetta".




- 4 Valitse **YKSINK. ASETUKSET**.

-  Valitse langattoman lähiverkon reititin tai syötä reitittimen SSID manuaalisesti valitsemalla **MANUAAL. ASETUKSET**.



- 5 Ota langaton reititin käyttöön seuraamalla näytölle tulevia ohjeita.


 Voit yhdistää myös PIN-koodin avulla. Näytä kameras PIN-koodi painamalla tarkennussauvaa (tarkennusvipua) ylöspäin ja syötä PIN langattomaan reitittimeen.



- 6 Paina **MENU/OK**, kun asetukset on määritetty.




- 7 Valitse **Frame.io Camera to Cloud > KYTKENTÄ** verkko-/USB-asetusvalikosta.



- 8 Kun yhteys on muodostettu, valitse **HANKI PARITUSKODI**.

Parituskoodi tulee näkyviin.



- 9 Kirjaudu Frame.io:hon tietokoneelta tai muusta laitteesta ja syötä kamerassa näkyvä parituskoodi.

- 10 Lataa tiedostot Frame.io:hon.


Valitse ladattavien tiedostojen tyytit. Voit valita tai poistaa valinnan erikseen kunkin tiedostotyytin osalta.

Vaihtoehdot		
JPEG	RAW	HEIF

Säädä Frame.io:n kanssa käytettäviä asetuksia.

KYTKENTÄ

Voit muodostaa yhteyden Frame.io-projektiin langattoman lähiverkon välityksellä.

 Ellet ole rekisteröinyt verkkoa, rekisteröi se kohdassa **VERKKOASETUKSET** ennen jatkamista.

KATKAISU

Katkaise yhteys Frame.io-projektiin ja katkaise verkkoyhteys.

HANKI PARITUSKODI

Pariliittämiskoodi tulee näkyviin yhteyden muodostamiseksi Frame.io-projektiin. Muodosta yhteys Frame.iohon ja kameraan syöttämällä tämä koodi Frame.io-näyttöruutuun, johon pääset tietokoneelta tai tabletilta.

VALITSE TIEDOSTOTYYPPI

Valitse Frame.io:hon ladattavien tiedostojen tyypit. Voit valita tai poistaa valinnan kunkin tiedostotyyppin osalta erikseen.

Vaihtoehdot		
MOV/MP4	JPEG	RAW
HEIF	TIFF	

LATAUSASETUS

Muokkaa Frame.io:n latausasetuksia.

VALITSE KUVA JA SIIRÄ

Merkitse kuva ladattavaksi.

AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTOKOMENTO

Valitse **PÄÄLLÄ**, jos haluat automaattisesti merkitä lähetettäviä kuvia ja videoita sitä mukaa kuin niitä otetaan.

Vaihtoehdot

PÄÄLLÄ

POIS

SIIRTO/KESKEYTÄ

Keskeytä Frame.io:hon lataaminen tai jatka lataamista.

Vaihtoehdot

SIIRTO

KESKEYTÄ

KUVANSIIRTO, KUN VIRTA ON POIS

Jos **PÄÄLLÄ** on valittu, tiedostojen lataaminen Frame.io:hon jatkuu, kun kamera on pois päältä.

Vaihtoehdot

PÄÄLLÄ

POIS

PÄÄVARMENNE

Kopioi päävarmenne kameraan käytettäväksi Frame.io:n kanssa.

Valinta	Kuvaus
LATAA TALLENNUSVÄLINEILTÄ	Kopioi päävarmenne kameran muistikortilta.
POISTA	Poista nykyinen juurivarmenne.

LATAUSTILA

Näytä Frame.io:n lataustila.

SIIRTOJONO

Näytä luettelo tiedostoista, jotka odottavat lataamista.

NOLLAA SIIRTOTILAUS

Poista lähetyseroitus kaikista kuvista, jotka on valittu ladattavaksi Frame.io:hon.

VERKKOASETUKSET

Ver. 1.10

Säädä langattomien verkkojen yhteysasetuksia. Valitse rekisteröity verkko ja muuta sitten valittua verkkoasetusta valitsemalla **MUOKKAA**.

Vaihtoehto	Kuvaus
TUKIASEMAN ASETUKSET	<ul style="list-style-type: none">• YKSINK. ASETUKSET: yhteyden muodostaminen tukiasemaan yksinkertaisilla asetuksilla.• MANUAAL. ASETUKSET: langattoman verkon yhteysasetusten manuaalinen säätäminen. Valitse verkko luettelosta (VAL VERKKOLISTAST) tai syötä nimi manuaalisesti (ANNA SSID).
IP-OSOITTEEN ASETUS	<ul style="list-style-type: none">• AUTO: IP-osoite annetaan automaattisesti.• MANUAALINEN: aseta IP-osoite manuaalisesti. Valitse IP-osoite (IP-OSOITE), aliverkon peite (ALIVERKON PEITE) ja yhdyskäytävän osoite (YHDYSKÄYTÄVÄN OSOITE) manuaalisesti.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

