

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X100VI

Nye funksjoner

Versjon 1.10

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innhold

X100VI firmware-versjon 1.10 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For nyeste versjon av håndboken, besøk følgende nettside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	Nå kan bilder og filmer lastes opp til Frame.io.	1	1.10
	Et NETTVERKSINNSTILLING -element er blitt lagt til menyen	4	
	Nettverk/USB-innstilling for dette formålet.	6	
2	RAW er blitt lagt til under Bluetooth/SMARTTELEFONINNST. > VELG FILTYPE i menyen for nettverk/USB-innstillinger.	3	1.10


Endringer og tillegg

Endringer og tillegg er som følger.

Laste opp filer til Frame.io

Ver. 1.10

Last opp filer til Frame.io.


 Bekreft at kameraklokken er stilt inn til riktig tid og dato før du fortsetter.


Tilkobling via et trådløst nettverk

Koble til Frame.io via et trådløst nettverk.

1 Velg **NETTVERKSINNSTILLING** i menyen Nettverk/USB-innstilling.


2 Velg **IKKE OPPRETTET**.

 Du kan også velge eller redigere eksisterende nettverk.




3 Velg **TILGANGSPUNKT INNSTILLING**.

Velg **IP-ADRESSE INNSTILLING** for å velge IP-adressen manuelt som beskrevet i "Koble til ved bruk av en IP-adresse".




4 Velg **ENKELT OPPSETT**.

 For å velge et trådløst nettverk eller angi ruterens SSID manuelt, velg **MANUELT OPPSETT**.



5 Følg instruksjonene på skjermen for å gjøre den trådløse LAN-ruteren klar.

 Du har også muligheten til å velge tilkobling ved hjelp av en PIN-kode. Vis kameraets PIN-kode ved å trykke fokuss-tikken (fokusspaken) opp og angi den på den trådløse LAN-ruteren.

6 Trykk på **MENU/OK** når innstillingen er ferdig.



7 Velg **Frame.io Camera to Cloud > KOBLE** i menyen Nettverk/USB-innstilling.

8 Når du er koblet til, velg **FÅ TILKOBLINGSKODE**.

En tilkoblingskode vil vises.

9 Logg deg på Frame.io fra en datamaskin eller en annen enhet, og skriv inn tilkoblingskoden som vises på kameraet.

10 Last opp filer til Frame.io.




Velg hvilke filtyper som skal lastes opp. Du kan velge eller velge bort hver filtype individuelt.

Alternativer		
JPEG	RAW	HEIF

Juster innstillingene for bruk med Frame.io.

KOBLE

Du kan koble til Frame.io-prosjektet via trådløst LAN.

 Hvis du ikke har registrert nettverket, registrer nettverket i **NETTVERKSINNSTILLING** før du fortsetter.

KOBLE FRA

Avslutt koblingen til Frame.io-prosjektet og avslutt nettverkstilkoblingen.

FÅ TILKOBLINGSKODE

En tilkoblingskode vises for å koble til Frame.io-prosjektet. Angi denne koden på Frame.io-skjermbildet som du får tilgang til fra datamaskinen eller nettbrettet for å koble til Frame.io og kameraet.

VELG FILTYPE

Velg hvilke filtyper som skal lastes opp til Frame.io. Du kan velge eller velge bort hver filtype individuelt.

Alternativer		
MOV/MP4	JPEG	RAW
HEIF	TIFF	

OPPLASTINGSINNSTILLING

Juster opplastingsinnstillingene for Frame.io.

VELG BILDE & OVERFØRING

Marker bilde for opplasting.

AUTO-BILDEOVERFØRINGSBESTILLING

Velg **PÅ** for automatisk merking av bilder og filmer for opplasting etter hvert som de blir tatt.

Alternativer

PÅ

AV

OVERFØRE/SUSPENDER

Sett opplasting på pause eller gjenoppta opplasting til Frame.io.

Alternativer

OVERFØRE

SUSPENDERE

BILDEOVERF. NÅR STRØMMEN ER AV

Hvis **PÅ** er valgt, vil opplasting av filer til Frame.io fortsette når kameraet er av.

Alternativer

PÅ

AV

ROTSERTIFIKAT

Kopier et rotsertifikat til kameraet for bruk med Frame.io.

Alternativ	Beskrivelse
LAST INN FRA LAGRINGSMEDIER	Kopier rotsertifikatet fra kameraets minnekort.
SLETT	Slett det gjeldende rotsertifikatet.

OPPLASTINGSSTATUS

Vis opplastingstatus for Frame.io.

OVERFØRINGSKØ

Vis en liste over filene som venter på opplasting.

TILBAKESTILL OVERFØRINGSORDRE

Fjern opplastingsmerkingen fra alle filer som er valgt for opplasting til Frame.io.

NETTVERKSINNSTILLING

Ver. 1.10

Juster innstillingene for tilkobling til trådløse nettverk. Velg et registrert nettverk og velg **REDIGER** for å endre den valgte nettverksinnstillingen.

Alternativ	Beskrivelse
TILGANGSPUNKT INNSTILLING	<ul style="list-style-type: none">• ENKELT OPPSETT: Koble til et tilgangspunkt ved hjelp av enkle innstillinger.• MANUELT OPPSETT: Juster innstillingene manuelt for tilkobling til et trådløst nettverk. Velg nettverket fra en liste (VELG NETTVERK) eller skriv inn navnet manuelt (LEGG INN SSID).
IP-ADRESSE INNSTILLING	<ul style="list-style-type: none">• AUTOMATISK: IP-adressen tildeles automatisk.• MANUELL: Tilordne en IP-adresse manuelt. Velg IP-adressen (IP-ADRESSE), nettverksmasken, (NETTVERKSMASKE), og gateway-adressen (GATEWAY-ADRESSE) manuelt.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

