

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X100VI

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

เวอร์ชัน 1.10

คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

เนื้อหา

เฟิร์มแวร์ของ X100VI รุ่น 1.10 จะเพิ่มหรืออัปเดตคุณสมบัติในรายการด้านล่างนี้
สำหรับคู่มือฉบับล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

จำนวน	คำอธิบาย	ดูที่ 	เวอร์ชัน
1	ขณะนี้สามารถอัปโหลดรูปและภาพยนตร์ไปยัง Frame.io เพิ่มรายการ ตั้งค่าเครือข่าย ลงในเมนูตั้งค่าเครือข่าย/USB เพื่อจุดประสงค์นี้	1 4 6	1.10
2	เพิ่ม RAW เข้าไปภายใต้ การตั้งค่าบลูทูธ/สมาร์ทโฟน > เลือกประเภท ไฟล์ ในเมนูตั้งค่าเครือข่าย/USB	3	1.10

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ จะเป็นดังนี้

การอัปเดตไฟล์ไปยัง Frame.io

เวอร์ชัน 1.10

อัปเดตไฟล์ไปยัง Frame.io



ยืนยันว่าตั้งค่าพิกษาของกล้องเป็นเวลาและวันที่ถูกต้องก่อนดำเนินการต่อ

การเชื่อมต่อผ่าน LAN ไร้สาย


เชื่อมต่อกับ Frame.io ผ่าน LAN ไร้สาย

1 เลือก **ตั้งค่าเครือข่าย** ในเมนูตั้งค่าเครือข่าย/USB

2 เลือก **ไม่ได้สร้าง**




คุณยังสามารถเลือกหรือแก้ไขเครือข่ายที่มีอยู่ได้



3 เลือก **การตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ**


เลือก **การตั้งค่าที่อยู่ IP** เพื่อเลือกที่อยู่ IP ด้วยตนเอง ตามที่อธิบายไว้ใน “การเชื่อมต่อโดยใช้ที่อยู่ IP”



4 เลือก **ตั้งค่าอย่างง่าย**



หากต้องการเลือกเราเตอร์ LAN ไร้สายหรือป้อน SSID ของเราเตอร์ด้วยตนเอง ให้เลือก **ตั้งค่าแมนนวล**



5 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเตรียมเราเตอร์ LAN ไร้สาย



คุณยังมีตัวเลือกในการเชื่อมต่อโดยใช้ PIN แสดง PIN ของกล่องโดยกดไม้ไฟท์ส (ก้านไฟท์ส) ขึ้นแล้วป้อนบนเราเตอร์ LAN ไร้สาย




6 กด **MENU/OK** เมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้น

7 เลือก Frame.io Camera to Cloud > **เชื่อมต่อ** ในเมนูตั้งค่าเครือข่าย/USB

8 เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ให้เลือก **รับรหัสการจับคู่** รหัสการจับคู่จะปรากฏขึ้น

9 ลงชื่อเข้าใช้ Frame.io จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ แล้วป้อนรหัสการจับคู่ที่แสดงบนกล่อง

10 อัปโหลดไฟล์ไปที่ Frame.io



เลือกประเภทของไฟล์ที่อัปโหลด คุณสามารถเลือกหรือยกเลิกการเลือกไฟล์แต่ละประเภทแยกกันได้

ตัวเลือก		
JPEG	RAW	HEIF

ปรับการตั้งค่าเพื่อใช้กับ Frame.io

เชื่อมต่อ

คุณสามารถเชื่อมต่อกับโปรเจกต์ Frame.io ผ่าน LAN ไร้สาย



หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเครือข่าย ให้ลงทะเบียนเครือข่ายใน **ตั้งค่าเครือข่าย** ก่อนดำเนินการต่อ

ตัดการเชื่อมต่อ

สิ้นสุดการเชื่อมต่อกับโปรเจกต์ Frame.io และยุติการเชื่อมต่อเครือข่าย

รับรหัสการจับคู่

รหัสการจับคู่จะปรากฏขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับโปรเจกต์ Frame.io ป้อนรหัสนี้บนหน้าจอ Frame.io ที่เข้าถึงจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือแท็บเล็ตของคุณเพื่อเชื่อมต่อ Frame.io และกล้อง

เลือกประเภทไฟล์

เลือกประเภทของไฟล์ที่อัปโหลดไปยัง Frame.io คุณสามารถเลือกหรือยกเลิกการเลือกไฟล์แต่ละประเภทแยกกันได้

ตัวเลือก		
MOV/MP4	JPEG	RAW
HEIF	TIFF	

อัปโหลดการตั้งค่า

ปรับการตั้งค่าของการตั้งค่าการอัปโหลด Frame.io

เลือกภาพและย้าย

ทำเครื่องหมายภาพสำหรับอัปโหลด

คำสั่งการส่งภาพอัตโนมัติ

เลือก **เปิด** เพื่อทำเครื่องหมายภาพถ่ายและภาพยนตร์สำหรับอัปโหลดโดยอัตโนมัติทันทีที่ถ่าย

ตัวเลือก	
เปิด	ปิด

โอน/ระงับ

หยุดชั่วคราวหรืออัปโหลดต่อไปยัง Frame.io

ตัวเลือก	
ถ่ายโอน	หยุดชั่วคราว

การถ่ายโอนภาพขณะปิดเครื่อง

หากเลือก **เปิด** ไว้ การอัปโหลดไฟล์ไปยัง Frame.io จะดำเนินต่อไปในขณะที่กล้องปิดอยู่

ตัวเลือก	
เปิด	ปิด

ใบรับรองรูท

คัดลอกใบรับรองรูทไปยังกล่องเพื่อใช้กับ Frame.io

ตัวเลือก	คำอธิบาย
โหลดจากสื่อบันทึกข้อมูล	คัดลอกใบรับรองรูทจากการ์ดหน่วยความจำของกล้อง
ลบ	ลบใบรับรองรูทปัจจุบัน

อัปโหลดสถานะ

ดูสถานะการอัปโหลดของ Frame.io

คิวถ่ายโอน

ดูรายการไฟล์ที่รอการอัปโหลด

รีเซ็ตคำสั่งโอน

ลบเครื่องหมายอัปโหลดออกจากไฟล์ทั้งหมดที่เลือกเพื่ออัปโหลดไปยัง Frame.io

ตั้งค่าเครือข่าย

เวอร์ชัน 1.10

ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย เลือกเครือข่ายที่ลงทะเบียนแล้วเลือกแก้ไข เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายที่เลือก

ตัวเลือก	คำอธิบาย
การตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ	<ul style="list-style-type: none">• ตั้งค่าอย่างง่าย: เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แอคเซสพอยต์โดยใช้การตั้งค่าพื้นฐาน• ตั้งค่าแมนนวล: ปรับการตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย เลือกเครือข่ายจากรายการ (เลือก จากรายการ) หรือใส่ชื่อเอง (ใส่ SSID)
การตั้งค่าที่อยู่ IP	<ul style="list-style-type: none">• อัตโนมัติ: ที่อยู่ IP จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ• แมนนวล: กำหนดที่อยู่ IP ด้วยตนเอง เลือกที่อยู่ IP ด้วยตนเอง (ที่อยู่ IP), ซับเน็ตมาสก์ (ซับเน็ตมาสก์) และที่อยู่เกตเวย์ (ที่อยู่เกตเวย์)

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

