

FUJIFILM

富士数码相机

GFX 50S

新功能指南

3.00 版

因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不再相符。有关不同产品可用更新的信息，请访问我们的网站：

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

BL00004966-600 **ZHS**

目录

GFX 50S 固件 3.00 版添加了下列功能。有关早期版本的信息，请访问以下网站。

<http://fujifilm-dsc.com/zhs/manual/>

编号	说明	GFX 50S 	页码 	版本
1	驱动模式中添加了一个  对焦包围 项目。	7、81	1	3.00
2	拍摄菜单的  拍摄设置 中添加了一个 对焦包围 项目。	106	2	3.00
3	拍摄菜单的  拍摄设置 > 转接环设置 中添加了一个 35mm 格式模式 项目。	111	3	3.00


新增

添加了以下功能。

GFX 50S 用户手册：📖 7

驱动按钮

按下驱动按钮将显示以下驱动模式选项。



模式	📖	模式	📖
📷 静态图像（单幅画面）	40	WB 白平衡包围 （白平衡包围）	81
📷 连拍（连续拍摄模式）	82	DR 动态范围包围 （动态范围包围）	81
📷 自动曝光包围 （曝光包围）	80	FOCUS 对焦包围（对焦包围）	—
ISO ISO包围（感光度包围）	80	📷 多重曝光	83
📷 胶片模拟包围 （胶片模拟包围）	80	🎬 动画	46

GFX 50S 用户手册：📖 81


FOCUS 对焦包围

每按一次快门按钮，相机会拍摄一系列照片，且在每次拍摄中改变对焦。拍摄张数、每次拍摄中对焦改变的量以及拍摄间隔可使用 📷 拍摄设置 > 对焦包围 进行选择。


对焦包围


调整对焦包围设定。

选项	说明
画面	选择拍摄张数。
步骤	选择每次拍摄中对焦改变的量。
间隔	选择拍摄间隔。


 **对焦包围设定** 也可指定给功能按钮（📖 162、182）。



35mm 格式模式

启用拍摄菜单中的  拍摄设置 > 转接环设置 > 35mm 格式模式 会将视角设为 35 mm；更改会在显示屏中体现。



选项	说明
开	视角设为 35 mm；更改会在显示屏中体现。
关	35 mm 格式模式禁用。
自动	当安装了支持自动识别的转接环时，35 mm 格式模式会自动启用。

 设置菜单 (📖 19、158) 的 屏幕设置 > 显示自定义设置 项目中包含一个用于显示 **35mm 格式模式** 图标的选项 (默认为启用状态)。

拍摄菜单中的  图像质量设置 > 图像尺寸 项目固定为  3:2。

FUJIFILM

原产地：日本
监 制：富士胶片株式会社
地 址：日本东京都港区赤坂9-7-3

销 售 商：富士胶片(中国)投资有限公司
地 址：上海市浦东新区银城中路68号
时代金融中心27楼28楼
电 话：400-820-6300

出版日期：2018年3月

