

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T50

## Guía de nuevas características

Versión 1.20

Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Contenido

La versión 1.20 del firmware X-T50 agrega las funciones o actualizaciones que se enumeran a continuación. Para obtener la versión más reciente del manual, visite el siguiente sitio web.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Núm.	Descripción	Consulte 	Ver.
1	<p> <b>AJUSTE DE BOTÓN/DIAL &gt; AJ. ZOOM/ENFOQUE OBJETIVO &gt; OPERACIÓN DE ANILLO DE ENFOQUE</b> ha cambiado de nombre  <b>OPERACIÓN DE ANILLO DE ENFOQUE</b> y  <b>OPERACIÓN DE ANILLO DE ENFOQUE</b>. Junto con este cambio, el ángulo de rotación del anillo de enfoque ahora puede ajustarse en la configuración <b>LINEAL</b>.</p>	1	1.20

## Cambios y adiciones

Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

### AJ. ZOOM/ENFOQUE OBJETIVO

Ver. 1.20

#### OPERACIÓN DE ANILLO DE ENFOQUE

Configure los ajustes del desplazamiento del enfoque al utilizar el anillo de enfoque durante la fotografía estática.

#### **NO LINEAL**

El enfoque se ajusta a la misma proporción con la que gira el anillo.

#### **LINEAL**

El enfoque se ajusta linealmente en conformidad con la cantidad de giro del anillo. El ángulo de rotación del anillo de enfoque también se puede ajustar cuando se enfoca entre la distancia de enfoque mínima y el infinito.

Opción	Descripción
<b>PREDEF.</b>	Deshabilite los ajustes para el ángulo de rotación máximo del anillo de enfoque. El ángulo de rotación máximo varía en función del objetivo.
<b>90°/180°/270°/360°</b>	Ajuste el ángulo de rotación máximo del anillo de enfoque. Seleccione <b>PERSONALIZADO 1</b> , <b>PERSONALIZADO 2</b> o <b>PERSONALIZADO 3</b> para ajustar el ángulo de rotación de 60° a 90° en incrementos de 10°.
<b>PERSONALIZADO 1</b> <b>PERSONALIZADO 2</b> <b>PERSONALIZADO 3</b>	

## OPERACIÓN DE ANILLO DE ENFOQUE

Configure los ajustes del desplazamiento del enfoque al utilizar el anillo de enfoque durante la grabación de vídeo.

### **NO LINEAL**

El enfoque se ajusta a la misma proporción con la que gira el anillo.

### **LINEAL**

El enfoque se ajusta linealmente en conformidad con la cantidad de giro del anillo. El ángulo de rotación del anillo de enfoque también se puede ajustar cuando se enfoca entre la distancia de enfoque mínima y el infinito.

Opción	Descripción
<b>PREDEF.</b>	Deshabilite los ajustes para el ángulo de rotación máximo del anillo de enfoque. El ángulo de rotación máximo varía en función del objetivo.
<b>90°/180°/270°/360°</b>	Ajuste el ángulo de rotación máximo del anillo de enfoque. Seleccione <b>PERSONALIZADO 1</b> , <b>PERSONALIZADO 2</b> o <b>PERSONALIZADO 3</b> para ajustar el ángulo de rotación de 60° a 900° en incrementos de 10°.
<b>PERSONALIZADO 1</b> <b>PERSONALIZADO 2</b> <b>PERSONALIZADO 3</b>	



# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

