

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T50

新功能

1.20 版

因韌體更新而新增或更改的功能可能與本產品隨附資料中的描述不再相符。有關不同產品可用更新的資訊，請訪問我們的網站：

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

目錄

X-T50 韌體 1.20 版新增或更新了下列功能。訪問以下網站可獲取最新使用手冊。

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

編號	說明	頁碼 	版本
1	 按鈕/轉盤設定 > 鏡頭縮放/對焦設定 > 對焦環操作已重新命名為  對焦環操作 和  對焦環操作。隨著這一變更，對焦環的旋轉角度現在可以在 線性 設定中設定。	1	1.20

變更與新增

變更與新增如下所述。

鏡頭縮放/對焦設定

1.20 版

對焦環操作

在靜態攝影過程中操作對焦環時，調整對焦偏移的設定。

非線性

以與對焦環旋轉相同的速度調整對焦。

線性

根據對焦環的旋轉量線性調整對焦。當在最小對焦距離和無限遠之間對焦時，也可以設定對焦環的旋轉角度。

選項	說明
預設的	停用對焦環最大旋轉角度的設定。最大旋轉角度視鏡頭而異。
90°/180°/270°/360°	設定對焦環的最大旋轉角度。選擇 自定 1 、 自定 2 或 自定 3 ，以 10° 為增量將旋轉角度從 60° 設定為 900°。
自定 1	
自定 2	
自定 3	

對焦環操作

在動畫錄製過程中操作對焦環時，調整對焦偏移的設定。

非線性

以與對焦環旋轉相同的速度調整對焦。

線性

根據對焦環的旋轉量線性調整對焦。當在最小對焦距離和無限遠之間對焦時，也可以設定對焦環的旋轉角度。

選項	說明
預設的	停用對焦環最大旋轉角度的設定。最大旋轉角度視鏡頭而異。
90°/180°/270°/360°	
自定 1	設定對焦環的最大旋轉角度。選擇 自定 1 、 自定 2 或 自定 3 ，以 10° 為增量將旋轉角度從 60° 設定為 900°。
自定 2	
自定 3	

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

