

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X100VI

## 新功能

1.10 版

因韌體更新而新增或更改的功能可能與本產品隨附資料中的描述不再相符。有關不同產品可用更新的資訊，請訪問我們的網站：

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## 目錄

X100VI 韌體 1.10 版新增或更新了下列功能。訪問以下網站可獲取最新使用手冊。

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

編號	說明	頁碼 	版本
1	現在可將照片和動畫上傳至 Frame.io。為此，已在網路/USB 設置選單中新增 <b>網路設置</b> 項目。	1 4 6	1.10
2	<b>RAW</b> 已新增至網路/USB設置選單的 <b>藍牙/智慧手機設定</b> > <b>選取檔案類型</b> 中。	3	1.10


## 變更與新增

變更與新增如下所述。

### 將檔案上傳至 Frame.io

1.10 版

將檔案上傳至 Frame.io。


 進行操作前，請確認相機時鐘已設定正確的時間和日期。

### 透過無線區域網路連接

透過無線區域網路連接至 Frame.io。

1 在網路/USB 設置選單中選擇 **網路設置**。


2 選擇 **未建立**。

 您也可以選擇或編輯現有網路。





3 選取 **存取點設定**。

選取 **IP 位址設定**，按“使用 IP 位址連接”中的說明手動選擇 IP 位址。




4 選取 **簡易設定**。

 要選取無線區域網路路由器或手動輸入路由器 SSID，請選擇 **手動設定**。



5 按照螢幕指示準備無線區域網路路由器。

 您還可以選擇使用 PIN 碼連接。將相機對焦棒（對焦桿）按起以顯示相機 PIN 碼，然後在無線區域網路路由器中輸入 PIN 碼。



6 設定完成時，按下 **MENU/OK**。

7 在網路/USB 設置選單中選擇 **Frame.io Camera to Cloud > 連接**。

8 連接後，選擇 **獲取配對碼**。  
將顯示配對碼。

9 從電腦或其他裝置登入 Frame.io，並輸入相機上顯示的配對碼。

10 將檔案上傳至 Frame.io。




選擇上載的檔案類型。您可以單獨確認或取消選擇每個檔案類型。

選項		
<b>JPEG</b>	<b>RAW</b>	<b>HEIF</b>

調整設定以用於 Frame.io。

## 連接

您可以透過無線區域網路連接至 Frame.io 專案。

 若您尚未註冊網路，請在 **網路設置** 中註冊網路後再繼續操作。

## 斷開

結束與 Frame.io 項目的連接，並終止網路連接。

## 獲取配對碼

隨即將顯示用於連接至 Frame.io 專案的配對碼。在從個人電腦或平板裝置存取的 Frame.io 畫面上輸入此配對碼，即可連接 Frame.io 和相機。

## 選取檔案類型

選擇上傳至 Frame.io 的檔案類型。您可以單獨確認或取消選擇每個檔案類型。

選項		
MOV/MP4	JPEG	RAW
HEIF	TIFF	

## 上傳設置

調整 Frame.io 上傳設置。

### 選取影像並傳輸

標記用於上傳的圖像。

### 自動影像傳輸指令

選擇 **開** 在拍攝時自動標記用於上傳的照片和動畫。

選項	
開	關

### 轉移/暫停

暫停或繼續上傳至 Frame.io。

選項	
傳輸	暫停

### 電源關閉時傳輸影像

如選擇 **開**，則相機關閉時會繼續向 Frame.io 上傳檔案。

選項	
開	關

### 根憑證

將根憑證複製到相機以使用 Frame.io。

選項	說明
從存儲介質加載	從相機記憶卡複製根憑證。
刪除	刪除目前的根憑證。

## 上傳狀態

檢視 Frame.io 上傳狀態。

## 傳輸隊列

檢視等待上傳的檔案清單。

## 重設傳輸指示

刪除用於上傳至 Frame.io 的所有所選檔案的上傳標記。

## 網路設置

1.10 版

調整設定以連接無線網路。選擇註冊的網路，然後選擇 **編輯** 以變更所選網路設置。

選項	說明
存取點設定	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>簡易設定</b>：使用簡易設定連接至存取點。</li><li>• <b>手動設定</b>：手動調整設定以連接無線網路。從清單選擇網路（從網路清單選取）或者手動輸入名稱（輸入 SSID）。</li></ul>
IP 位址設定	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>自動</b>：自動指定 IP 位址。</li><li>• <b>手動</b>：手動指定 IP 位址。手動選擇 IP 位址（IP 位址）、子網路遮罩（子網路遮罩）以及閘道位址（閘道位址）。</li></ul>





# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

