

Beperkingen op de camera-instellingen

De beschikbare opties in elke opnamestand worden hieronder weergegeven.

		P	S	A	M	MULTI-BELICHTING	BEWEGEND PANORAMA	VIDEO	INTERVAL-TIMEROPNAME
CONTINU	SNEL	✓	✓	✓	✓				
	LANGZAAM	✓	✓	✓	✓				
BELICHTINGS-TRAP	AE BKT	✓	✓	✓	✓				✓
	ISO BKT	✓	✓	✓	✓				✓
	FILMSIMULATIE BKT	✓	✓	✓	✓				✓
	WITBALANS BKT	✓	✓	✓	✓				✓
	DYNAMISCH BEREIK BKT	✓	✓	✓	✓				✓
AUTOFOCUS INSTELLING	SCHERPSTELGEBIED	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓
	MACRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	ONTGRENDE/FOCUS PRIORITEIT	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	DIRECT AF-INSTELLING	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	SCHERP-STELLING	AF(MULTI)	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓
		AF-VELD KEUZE	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓
	GEZICHTSDECTECTIE	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	PRE-AF	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	AF-HULPLICHT	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	GECORRIGEERD AF-KADER	✓	✓	✓	✓	✓			
ISO	H (51200)/H (25600)/H (12800)	✓	✓	✓	✓				✓
	6400-1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	800-200	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	L (100)	✓	✓	✓	✓				✓
	AUTO1/AUTO2/AUTO3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
BEELDGROOTTE	L	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	M	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³		✓
BEELDKWALITEIT	FINE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	NORMAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	FINE+RAW	✓	✓	✓	✓				✓
	NORMAL+RAW	✓	✓	✓	✓				✓
	RAW	✓	✓	✓	✓				✓

		P	S	A	M	MULTI-BELICHTING	BEWEGEND PANORAMA	VIDEO	INTERVAL-TIMEROPNAME
HF ASSISTENTIE	STANDAARD	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	✓ ⁵	✓
	DIGITAAL SPLITSEN BEELD	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	FOCUS PIEK HIGHLIGHT	✓	✓	✓	✓	✓			✓
GEAVANC. FILTER		✓	✓	✓	✓				✓
INTERVAL-TIMEROPNAME		✓	✓	✓	✓				
ZELFONTSPANNER		✓	✓	✓	✓	✓			
MODUS AE/AF-VERG.		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
KNOP AE/AF-VERGR.		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LICHTMEETSY-STEEM	MULTI	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁶	✓
	SPOT	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	INTEGRAAL	✓	✓	✓	✓	✓			✓
INT. SPOT AE&SCHRPLGDB		✓	✓	✓	✓	✓			✓
VERWIJDER R. OGEN		✓	✓	✓	✓				✓
BEWAAR ORIGINEEL		✓	✓	✓	✓				✓
FLITSERFUNCTIE	AUTOMATISCH	✓				✓ ⁷			✓
	INVULFLITS	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	LANGZAME SYNCHRO	✓		✓		✓ ⁷			✓
	COMMANDER	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	EXTERNE FLITSER	✓	✓	✓	✓	✓			✓
FLITS ONDERDRUKT		✓	✓	✓	✓	✓			✓
FLITSCOMPENSATIE		✓	✓	✓	✓	✓			✓
SLUITERTYPE		✓	✓	✓	✓	✓			✓
FILM SET-UP	FILMMODUS							✓	
	VIDEO ISO							✓	
	MIC-NIVEAU-INSTEL							✓	
STROOMBEHEER	OZ E.BESP	✓	✓	✓	✓				

1 Middelste scherpstelgebied wordt gebruikt.

2 Selectie van het gebied kan niet worden gewijzigd.

3 Vast ingesteld op S.

4 Altijd weergegeven.

5 Vast ingesteld in op STANDAARD.

6 Vast ingesteld op MULTI.

7 Beschikbare opties verschillen per opnamestand.